

ZREP1S/CA kartotuvas CAST adresinei sistemai, virštinkinis, su ZHN tinklo plokšte

Kodas: **ZREP1S/CA**



Apžvalga

- Pasirenkamas CAST ZFP tinklo įrenginys, kurį galima naudoti kaip kartotuvą.
- Apima Z41 jutiklinio ekrano valdymo modulį ir ZHN "Hi-Net" gedimams atsparią tinklo PCB.
- Stilingame plastikiniame korpuse, virštinkinio montavimo. Matmenys 214 mm x 178 mm x 70 mm.
- Gali būti naudojamas norint pagerinti pastato gaisro sistemos ryšio bei valdymo galimybes.
- Yra visos 2 lygio funkcijos (nutildymas, išjungimas, nustatymas iš naujo ir kt.).
- Reikalinga atskira EN54-4 dėžė su maitinimo šaltiniu, pvz., BF360-24 1A 24V.
- Prie ZFP tinklo galima prijungti iki 64 kartotuvų (kiekvienas kartotuvas klasifikuojamas kaip 1 atskiras tinklo mazgas). Komplekte yra vertikalios ir horizontalios lygiavimo plokštės (ZMBOXAL ir ZMBOXAS).



Techninės specifikacijos

Maitinimas	Reikalinga atskira EN54-4 dėžė su maitinimo šaltiniu, pvz., BF360-24 1A 24V
Ekranas indikatoriams).	Spalvotas 480 x 272 pikselių jutiklinis ekranas; 16 indikacijų (11 skirta EN54 tiesioginį valdymą
Gaminio matmenys (mm)	214 W x 178 H x 70 D mm.
Medžiaga RAL7035.	Plastikas, nuimamas priekis.
IP reitingas	IP41.
Svoris	1,27 kg (svoris be pakuotės).
Temperatūrų veikimo diapazonas:	-5°C iki +40°C. Maksimali santykinė drėgmė 95% nesikondensuojanti.
Pastabos	Prie ZFP tinklo galima prijungti iki 64 kartotuvų (kiekvienas kartotuvas klasifikuojamas kaip 1 atskiras tinklo mazgas).